

MANUAL DE CONFIGURACION CABLEMODEM NETGEAR CG3000D

Borrar el contenido y escribir la siguiente dirección: 192.168.0.1 y presionar la tecla Enter

Se requiere autenticación

http://192.168.0.1 requiere un nombre de usuario y una contraseña.
Tu conexión con este sitio no es privada.

Nombre de usuario:

Contraseña:

Acceder Cancelar

Aparecerá un cuadro de dialogo similar llenar los datos con los abajo mencionados;
Nombre de usuario: **admin**
Contraseña: **password**

NETGEAR Residential Gateway CG3000D-RG settings

Deberá ingresar a la página de configuración del equipo modem; similar a la que se muestra en el ejemplo.

Únicamente dar click en el apartado **Wireless Settings**

Modem Status

Information	
Standard Specification Compliant	DOCSIS 3.0
Hardware Version	1.04A
Software Version	V5.5.4.mp2_CPR09c
Cable MAC Address	84-1b-5e-22-7b-b0
Device MAC Address	84-1b-5e-22-7b-b1
Cable Modem Serial Number	2CG124UN0FAED
CM certificate	Installed

Status	
System Up Time	0 days 00h:38m:14s
Network Access	Denied
Cable Modem IP Address	---

Modem Status Help

You can use the **Modem Status** page to get information and status for your gateway. The **Information** table displays hardware and firmware details about your modem.

The **Status** table details the following:

- Up Time:** This is the time since your gateway last booted up.
- Access:** Displays whether traffic can be forwarded from the LAN side to network side.
- Modem IP Address:** Displays the IP address of the Cable Modem.

MANUAL DE CONFIGURACION CABLEMODEM NETGEAR CG3000D

The screenshot shows the 'Wireless Settings' page of a Netgear CG3000D-RG gateway. The page is divided into several sections: 'Wireless Network', 'Security Options', and 'WPA-PSK/WPA2-PSK Mixed'. Annotations in Spanish provide instructions for each field:

- Name (SSID):** 'Cambiar nombre de red; ejemplo TELECABLE' (Change network name; example TELECABLE).
- Region:** 'No se modifican los siguientes valores' (The following values are not modified).
- Channel:** 'No se modifican los siguientes valores' (The following values are not modified).
- Security Options:** 'Se selecciona la opción WPA-PK(TKIP) + WPA2-PSK(AES)' (The option WPA-PK(TKIP) + WPA2-PSK(AES) is selected).
- WPA-PSK/WPA2-PSK Mixed:** 'Se escribe la contraseña de la red; ejemplo MAC ADDRESS (ver parte de abajo del equipo)' (The network password is written; example MAC ADDRESS (see bottom part of the device)).
- Buttons:** 'Dar click para guardar cambios, ya actualizada la página, cerrar la misma.' (Click to save changes, once the page is updated, close it).

The page also includes a 'Wireless Settings Help' section on the right, which provides information on the placement of the router to optimize wireless connectivity and the importance of the Name (SSID) field.

Este procedimiento se podrá repetir las veces que sea necesario o se desconfigure el equipo modem.